**Автоматические выключатели** - стандарт IEC/EN 60898 (ГОСТ Р 50345-99), ном.напряжение Ue=230/400В, ном.отключающая способность Icn=4500А, время-токовая характеристика С (5In≤Im≤10In), клеммы верх/низ 25мм², затягивающее усилие 2,5Нм, электр.износостойкость 10000 циклов, мех.износостойкость 20000 циклов, температура окружающей среды -25…+55°С, подключение питающего напряжения – сверху или снизу, монтажное положение – любое, вес одного полюса 125грамм, работа в сетях постоянного тока 1Р – до 60В, 2Р – до 125В, использование с вспомогательными элементами (доп./сигн.контакт, дист. расцепитель и др.) не предусмотрено.

| Тип (код заказа) | Номинальный ток, А кривая откюч. С | EAN код | Кол-во модулей шт. | Упаковка, шт. |
|---|---|---|---|---|
| **SH201L C6** | 6 | 4016779632935 | 1 | 10 |
| **SH201L C10** | 10 | 4016779632966 | 1 | 10 |
| **SH201L C16** | 16 | 4016779633000 | 1 | 10 |
| **SH201L C20** | 20 | 4016779633024 | 1 | 10 |
| **SH201L C25** | 25 | 4016779633048 | 1 | 10 |
| **SH201L C32** | 32 | 4016779633062 | 1 | 10 |
| **SH201L C40** | 40 | 4016779633086 | 1 | 10 |
| **SH202L C6** | 6 | 4016779633277 | 2 | 5 |
| **SH202L C10** | 10 | 4016779633307 | 2 | 5 |
| **SH202L C16** | 16 | 4016779633345 | 2 | 5 |
| **SH202L C20** | 20 | 4016779633369 | 2 | 5 |
| **SH202L C25** | 25 | 4016779633383 | 2 | 5 |
| **SH202L C32** | 32 | 4016779633406 | 2 | 5 |
| **SH202L C40** | 40 | 4016779633420 | 2 | 5 |
| **SH203L C6** | 6 | 4016779633444 | 3 | 1 |
| **SH203L C10** | 10 | 4016779633475 | 3 | 1 |
| **SH203L C16** | 16 | 4016779633512 | 3 | 1 |
| **SH203L C20** | 20 | 4016779633536 | 3 | 1 |
| **SH203L C25** | 25 | 4016779633550 | 3 | 1 |
| **SH203L C32** | 32 | 4016779633574 | 3 | 1 |
| **SH203L C40** | 40 | 4016779633598 | 3 | 1 |
| **SH204L C6** | 6 | 4016779633789 | 4 | 1 |
| **SH204L C10** | 10 | 4016779633819 | 4 | 1 |
| **SH204L C16** | 16 | 4016779633857 | 4 | 1 |
| **SH204L C20** | 20 | 4016779633871 | 4 | 1 |
| **SH204L C25** | 25 | 4016779633895 | 4 | 1 |
| **SH204L C32** | 32 | 4016779633918 | 4 | 1 |
| **SH204L C40** | 40 | 4016779633932 | 4 | 1 |

**Выключатели дифференциального тока (УЗО) -** тип АС, чувствительность 30мА, использование с вспомогательными элементами не предусмотрено.

| Тип (код заказа) | Номинальный ток, А | Код заказа | Кол-во модулей шт. | Упаковка, шт. |
|---|---|---|---|---|
| **FH202 AC 25/0.03** | 25 | 2CSF202004R1250 | 2 | 6 |
| **FH202 AC 40/0.03** | 40 | 2CSF202004R1400 | 2 | 6 |
| **FH204 AC 25/0.03** | 25 | 2CSF204004R1250 | 4 | 3 |
| **FH204 AC 40/0.03** | 40 | 2CSF204004R1400 | 4 | 3 |

**Шинные разводки**

| Тип | Кол-во штырей | Код заказа | Сечение мм² | Последоват. фаз | Торцевые заглушки | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PSH 1/12** | 12 | 2CDL110001R1012 | 10 | L1-L1-… | PSH-END 1.1 | 50 |
| **PSH 1/60** | 60 | 2CDL110001R1060 | 10 | L1-L1-… | PSH-END 1.1 | 20 |
| **PSH 2/12** | 12 | 2CDL120001R1012 | 10 | L1-L2-L1-… | включены | 50 |
| **PSH 2/58** | 58 | 2CDL120001R1058 | 10 | L1-L2-L1-… | PSH-END | 10 |
| **PSH 3/12** | 12 | 2CDL130001R1012 | 10 | L1-L2-L3-L1-… | включены | 50 |
| **PSH 3/60** | 60 | 2CDL130001R1060 | 10 | L1-L2-L3-L1-… | PSH-END | 10 |
| **PSH 4/12** | 12 | 2CDL140001R1012 | 10 | L1-L2-L3-N-… | включены | 30 |
| **PSH 4/60** | 60 | 2CDL140001R1060 | 10 | L1-L2-L3-N-… | PSH-END 1 | 10 |

По вопросам заказа оборудования обращайтесь к нашим официальным дистрибьюторам: http://www.abb.ru


**ООО “АББ Индустри и Стройтехника”**

117997, Москва,
ул. Обручева, 30/1, стр. 2
T +7 (495) 960 2200
F +7 (495) 960 2220

620066, Екатеринбург,
ул. Бархотская, 1, оф. 212
T +7 (343) 369 0000
F +7 (343) 369 0069

344002, Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, 72а
T +7 (863) 255 9751
F +7 (863) 255 9751

420021, Казань,
ул. Парижской Коммуны, 26
T +7 (843) 292 3971
F +7 (843) 292 3921

394006, Воронеж,
ул. Свободы, 73
T +7 (4732) 393 160
F +7 (4732) 393 170

193029, Санкт-Петербург,
Б. Смоленский пр., 6
T +7 (812) 326 9915
F +7 (812) 326 9916

664050, Иркутск,
ул. Байкальская, 291
T +7 (3952) 563 458
F +7 (3952) 563 459

630007, Новосибирск,
ул. Серебренниковская, 14/1
T +7 (383) 210 0542
F +7 (383) 233 4917

603093, Нижний Новгород,
ул. Родионова, 23
T +7 (8312) 619 102
F +7 (8312) 619 164

443010, Самара,
ул. Красноармейская, 1
T +7 (846) 269 8047
F +7 (846) 269 8046


# Электрооборудование для жилищного строительства Compact Home


**ADVLOC1202BKL07ARU, апрель 2007**

# Работать удобно — Compact Home

Автоматические выключатели Compact Home имеют терминалы 25 мм² с надежной и проверенной технологией

Терминалы принимают не только одножильный, но и многожильный кабель, например:
6 x 1,5 мм² или 1 x 6 мм² + 1 x 2,5 мм²

Разводка легко осуществляется с помощью распределительной шины Compact Home и затем входящими кабелями в терминалы одного из автоматических выключателей

Терминалы принимают шину Compact Home и кабели, вместе до 16 мм²

Когда FH200 или рубильники E200 используются как вводные, шину Compact Home можно использовать в любых вариантах

Совместимость с **pro *M* compact** уществует во всех вариантах

Установка 1-го **pro *M* compact** автомата в щит с компонентами и шинами Compact Home

Также установка 1-го автомата Compact Home в щит с компонентами и шинами **pro *M* compact** не является проблемой